

Era Flor

Il classico trasmettitore Nice rivisitato in chiave moderna, per il massimo della praticità e della semplicità.



Nice

Home Automation

Trasmettitori a 1, 2, 4 canali dal nuovo design raffinato.



Supporto da cruscotto
(di serie)



FLO1RE, FLO1RCE



FLO2RE, FLO2RCE



FLO4RE, FLO4RCE

433,92 MHz rolling code, con autoapprendimento.

Disponibili anche nelle versioni con codifica sequenziale ad inserimento multiplo (Era FloRCE).

Sicurezza assoluta: impossibile clonare il trasmettitore grazie alla trasmissione a codice variabile rolling code.

Ideale per la gestione di sistemi condominiali o multi-utenza grazie al codice unico e personale.

Facile duplicazione di un nuovo trasmettitore nei pressi dell'impianto, mediante trasmettitore autorizzato o direttamente tramite un tasto sulla ricevente, mentre un Led visualizza le differenti funzioni.

Praticissimo: la versione Era FloR-CE permette, tramite l'unità di programmazione O-Box, di memorizzare in un'unica operazione intere confezioni da 100 pz, senza doverle aprire.

Tramite O-Box e i software dedicati per PC e PDA è possibile:

- effettuare una **programmazione semplice e rapida** dei ricevitori e dei trasmettitori;
- **gestire** e stampare la **lista dei codici**;
- creare il proprio **database delle installazioni** (utile nei sistemi multi-utenza).

Grande autonomia di funzionamento e consumi ridotti.

Elegante e comodo: il trasmettitore Era FloR può essere usato come raffinato e tecnologico portachiavi oppure fissato al muro o al cruscotto dell'auto grazie al comodo supporto incluso nella confezione.

Compatibilità totale con i ricevitori della precedente serie FloR (universali, universali modulari, ad innesto con connettore Nice o SM) e con i ricevitori One (OXI/OXIT, OX2/OX2T e OX4T).

Modello	Descrizione	Pz./Conf.
FLO1RE	Trasmettitore Era FloR 1 canale	10
FLO2RE	Trasmettitore Era FloR 2 canali	10
FLO4RE	Trasmettitore Era FloR 4 canali	10
FLO1RCE	Trasmettitore Era FloR 1 canale, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	10
FLO2RCE	Trasmettitore Era FloR 2 canali, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	10
FLO4RCE	Trasmettitore Era FloR 4 canali, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	10

Caratteristiche tecniche

Frequenza portante	Portata stimata	Codifica	Alimentazione	Assorbimento medio	Grado di protezione	Dimensioni - Peso
433,92 MHz	150/200 con antenna accordata in spazio libero	digitale 52 bit (4,5 milioni di miliardi di combinazioni)	3 Vdc; pila al litio tipo CR2032	25 mA	IP 30	58x86x22 h mm 55 gr

* La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori potrebbe essere influenzata da eventuali dispositivi operanti nella zona alla stessa frequenza.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

I dati riportati in questo stampato sono puramente indicativi. Nice si riserva di apportare ai prodotti qualunque modifica riterrà necessaria.